

Mon Fournisseur d'Accès Internet m'a envoyé plusieurs identifiants ou logins pour mon compte ADSL. Lequel dois-je choisir pour connecter mon Modem routeur à l'ADSL?

Parmi les différents identifiants ou logins que vous avez reçus, vous devez utiliser celui appelé « **Identifiant de connexion** » ou simplement « **Login** ».

Vous devez saisir cet identifiant de connexion dans la page « *Votre connexion ADSL* » de votre WiFi Manager.

Hercules QuickAccess au Modem routeur

WiFi Manager

Page d'accueil Votre connexion ADSL

Cette page permet d'indiquer à votre Modem routeur Hercules, vos paramètres de connexion ADSL fournis par votre FAI (fournisseur d'accès Internet). Vous devez tout d'abord vous munir de vos paramètres liés à votre abonnement, puis suivre les instructions ci-dessous.

Votre Modem routeur Hercules est pré-paramétré pour se connecter à la grande majorité des fournisseurs d'accès Internet dont : Wanadoo, Free (non-dégroupé), Tiscali, 9online, Cegetel, Télé2, Club Internet. Pour ces fournisseurs, vous devez simplement saisir vos Identifiant et Mot de passe de connexion ci-dessous. Pour d'autres fournisseurs, consultez votre manuel de l'utilisateur.

Votre identifiant de connexion :

Rester constamment connecté :

Votre mot de passe de connexion :

Configurer manuellement tous les paramètres :

Appliquer et Sauvegarder **Effacer**

Etat de la connexion : Non connecté

Connecter **Déconnecter**

Débit descendant : 0 kbps
Débit montant : 0 kbps
Adresse IP : N/A

Certains comptes Internet nécessitent d'ajouter un nom de domaine à la suite de l'identifiant (exemple : identifiant@domaine.fr). Nous vous invitons à vous reporter au tableau suivant pour connaître les paramètres spécifiques à votre fournisseur d'accès Internet. Si besoin, contactez directement celui-ci.

Remarque:

Les autres identifiants généralement fournis sont ceux de messagerie. Ils ne sont pas utilisés pour configurer votre modem routeur, mais uniquement pour paramétrer le logiciel de messagerie.

| Pays | FAI | Type de connexion | Encapsulation | VPI | VCI | MTU (octets) | Commentaires |
|----------|---------------------|-------------------|---------------|-----|-----|--------------|---|
| France | Wanadoo | PPPoA | VC-Mux | 8 | 35 | 1500 | |
| | Tiscali | PPPoA | VC-Mux | 8 | 35 | 1500 | |
| | AOL | PPPoA | VC-Mux | 8 | 35 | 1400 | Ajouter "@aol.com" après votre identifiant de connexion |
| | 9online | PPPoA | VC-Mux | 8 | 35 | 1500 | |
| | Free (non dégroupé) | PPPoA | VC-Mux | 8 | 35 | 1500 | |
| | Cegetel | PPPoA | VC-Mux | 8 | 35 | 1400 | |
| | Easyconnect | PPPoA | VC-Mux | 8 | 35 | 1500 | |
| | Nerim | PPPoA | VC-Mux | 8 | 35 | 1500 | |
| | Tele2 | PPPoA | VC-Mux | 8 | 35 | 1400 | |
| | Club Internet | PPPoA | VC-Mux | 8 | 35 | 1500 | |
| Belgique | Belgacom | PPPoA | VC-Mux | 8 | 35 | 1500 | |
| | Skynet | PPPoA | VC-Mux | 8 | 35 | 1500 | Ajouter "@SKYNET" après votre identifiant de connexion |
| | Versatel | PPPoA | VC-Mux | 8 | 35 | 1500 | |
| | Tiscali | PPPoA | VC-Mux | 8 | 35 | 1500 | |
| | Edpnet | PPPoE | | 8 | 35 | 1492 | |
| | Scarlet | PPPoA | VC-Mux | 8 | 35 | 1500 | Ajouter "@SCARLET" après votre identifiant de connexion |
| Suisse | Bluewin | PPPoE | | 8 | 35 | 1492 | Ajouter "@bluewin.ch" après votre identifiant de connexion |
| | Sunrise | PPPoE | | 8 | 35 | 1492 | Ajouter "@adslplus.ch" après votre identifiant de connexion |
| | Swisscom | PPPoE | | 8 | 35 | 1492 | |
| | | | | | | | |