

Correctif temporaire permettant l'utilisation du panneau de configuration DJConsole Rmx2 sous OS X 10.9 Mavericks.

Suite à l'installation du pilote DJ actuel (**v4.69**) sous OS X 10.9, le panneau de configuration de la DJConsole Rmx2 ne peut être utilisé puisque qu'il apparaît comme si la console n'était pas connectée à l'ordinateur.

Une mise à jour future du pilote (présentement en période de test) corrigera ce problème, mais il est néanmoins possible d'utiliser le panneau de configuration grâce à la procédure suivante:

- Ouvrez **Configuration Audio/MIDI** (sous **Applications > Utilitaires**).

- Sous **Fenêtre > Afficher Fenêtre MIDI**, un périphérique **USB MIDI Device** devrait être visible.



- Mettez la Rmx2 hors tension (position **Off**). L'icône devrait maintenant apparaître comme inactif:



- À l'aide la souris, sélectionnez l'icône, puis cliquer sur **Suppr. Périph.**. L'icône devrait disparaître.

- Après avoir fermé **Audio MIDI Setup** et mis la Rmx2 sous tension, le panneau de configuration de la DJConsole Rmx2 devrait maintenant être accessible.

