

Ich nutze AOL ohne spezielle Tarifbindungen und mein Modemrouter ist richtig mit meinem Zugang verbunden – dennoch kann ich keine Internetseiten aufrufen.

Für eine solchen Account müssen Sie die Einstellungen des Modemrouters modifizieren: Der MTU Wert muß auf einen Bereich von 1400 Bytes gesetzt werden, denn voreingestellt ist der Wert 1500 Bytes, der von fast allen Diensteanbietern genutzt wird.

Um diesen Wert einstellen zu können, müssen Sie die Firmware des Modemrouters mit der Firmwareversion 1.0.52 oder höher updaten. Diese Firmwareversion finden Sie in der Downloadsektion.

Haben Sie den Modemrouter richtig upgedated, rufen Sie den WiFi Manager auf:

1. Auf der Homepage „Ihre ADSL Verbindung“ klicken.
2. Markieren *„Alle Einstellungen manuell konfigurieren“* und dann die AOL Accounteinstellungen nach der der Anzeige der „Anzeige der ISP Einstellungen“ eingeben.

The screenshot shows the 'Hercules QuickAccess für Modem Router' interface. The main heading is 'WiFi Manager'. There are two tabs: 'Home Page' and 'Ihre ADSL Verbindung', with the latter being active. The page contains instructions for manually setting ISP settings. A red box highlights the 'Anzeige der ISP-Einstellungen' button. Below this, there are input fields for 'Verbindungstyp' (set to PPPoE), 'Verbindungs-Benutzername (Login)' (username@de.aol.com), 'Verbindungspasswort', 'MTU' (1400 bytes), 'VPI' (1), 'VCI' (32), and a checked 'Immer verbunden' checkbox. At the bottom, there are 'Hinzufügen und Sichern' and 'Löschen' buttons. The connection status is 'Getrennt', and there are 'Verbinden' and 'Trennen' buttons. Network statistics show 0 kbps for both download and upload speeds, and N/A for the IP address.